

Выключатели-разъединители DX³-IS

на токи от 20 А до 125 А



4 065 27



4 065 44



4 064 06



4 064 59



4 064 81

Монтаж на рейке DIN — EN 60715
Двойные отключающие контакты
Индикация состояния контактов

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители с возможностью дистанционного управления						
		Категория применения AC 23 A в соответствии с EN 60947-3 Рычаг красного цвета Дистанционное управление с помощью соответствующего дополнительного оборудования (стр. 186) Возможно использование электродвигательных приводов для аппаратов до 63 A (2 или 4 модуля) Визуальная индикация фактического состояния контактов: - закрытое положение или неисправность (красный индикатор - I) - открытое положение (зеленый индикатор) на рычаге В случае неисправности при открытии, красный индикатор положения указывает на неисправный полюс, а рычаг находится в центральном положении						
		Двухполюсные - 400 В ~ <table><tr><th>Номинальный ток In, A</th><th>Число модулей</th></tr><tr><td>40</td><td>2</td></tr><tr><td>63</td><td>2</td></tr></table>	Номинальный ток In, A	Число модулей	40	2	63	2
Номинальный ток In, A	Число модулей							
40	2							
63	2							
1	4 065 27							
1	4 065 28							
		Четырехполюсные - 400 В ~ <table><tr><th>Номинальный ток In, A</th><th>Число модулей</th></tr><tr><td>40</td><td>4</td></tr><tr><td>63</td><td>4</td></tr></table>	Номинальный ток In, A	Число модулей	40	4	63	4
Номинальный ток In, A	Число модулей							
40	4							
63	4							
1	4 065 43							
1	4 065 44							

Упак.	Кат. №	Выключатели-разъединители		
		Категория применения AC 22 А в соответствии с EN 60947-3 Рычаг серого цвета Возможно использование одного вспомогательного контакта DX ³		
		Однополюсные - 250 В~		
		Номинальный ток In, А		Число модулей
10	4 064 01	20		1
10	4 064 03	32		1
10	4 064 12	63		1
10	4 064 23	100		1
		Однополюсные с индикатором - 250 В~		
		Поставляются с лампой		
10	4 064 04	20		1
10	4 064 06	32		1
		Двухполюсные - 400 В~		
10	4 064 32	20		1
10	4 064 34	32		2
5	4 064 41	63		1
5	4 064 49	100		2
5	4 064 50	125		2
		Двухполюсные с индикатором - 250 В~		
		Поставляются с лампой		
10	4 064 36	20		1
10	4 064 38	32		1
		Трехполюсные - 400 В~		
5	4 064 57	20		2
5	4 064 59	32		2
1	4 064 61	60		3
1	4 064 69	100		3
1	4 064 70	125		3
		Четырехполюсные - 400 В~		
5	4 064 77	20		2
5	4 064 79	32		2
1	4 064 81	63		4
1	4 064 89	100		4
1	4 064 90	125		4